

NOKIA

3600 SLIDER

Bouygues
Telecom
> Entreprises



Taille réduite



Taille réelle



Taille réduite



GPRS
(modem intégré)

EDGE

WEB

PHOTO
3.2 Mpixels

PORT
CARTE MÉMOIRE
MICROSD™

VIDÉO

CLIENT
MAIL

BLUETOOTH®

Accessoires
inclus dans
le coffret :

- 1 batterie
- 1 chargeur
- 1 kit oreillette stéréo
- 1 câble USB
- 1 carte mémoire Micro SD
- 1 CD-Rom logiciel
- 1 guide utilisateur

Un mobile slider pour un usage multimédia

APPAREIL PHOTO 3.2 MÉGAPIXELS
AUTOFOCUS ET FLASH

LECTEUR MP3 ET RADIO FM

PORT DE CARTE MICRO SD

ÉCRAN 16 MILLIONS DE COULEURS
HAUTE RÉOLUTION

CONNECTIVITÉ MICRO USB,
BLUETOOTH® STÉRÉO

NOKIA 3600 SLIDER



Caractéristiques

Système d'exploitation	Nokia Series 40
Bandes de fréquences 2G (MHz)	850/900/1800/1900 ⁽¹⁾
HSDPA	—
UMTS	—
EDGE	classe 32
GPRS	classe 32
Taille	98 X 47 X 15 mm
Poids (batterie incluse)	97 g
Batterie	Li-Ion 860 mAh
Autonomie constructeur	en communication : jusqu'à 5 h en veille : jusqu'à 280 h
Mémoire répertoire téléphone	1 000
Mémoire dynamique totale	30 Mo
Lecteur carte mémoire	Micro SD
Niveau d'exposition (DAS) ⁽²⁾	0.69 w/kg

Personnalisation du mobile

Identification de l'appelant	sonnerie à un contact	●
	image à un contact	●
	sonnerie à un groupe	●
	image à un groupe	●
Raccourcis paramétrables		●
Types de sonnerie	Polyphoniques 64 tons	

Écran

Couleurs	16,7 millions
Taille	2"
Résolution	320 X 240 pixels

Fonctions

GPS	—
Logiciel de cartographie	Nokia Maps
Agenda	●
Réveil	Allumé et éteint
Calculatrice	●
Fonction mains-libres	●
Fonction secret	●
Mémo vocal	●
Commande vocale	●
Reconnaissance vocale des numéros	—
Touche d'accès direct	APN - silence - répondeur - Browser
STK (Sim ToolKit)	●
FDN ⁽³⁾	●

Multimédia

SMS / écriture intuitive	T9
Pré-définition de SMS	●
MMS ⁽⁴⁾	●
Navigation sur Internet	NC
Compatible i-mode [®]	—
Appareil photo / résolution	3,2 mégapixels
Lecture audio	AAC - AAC+ - eAAC+ - MP3 - MP4 - WMA AMR-NB - AMR-WB - Mobile XMF - SP-MIDI MIDI tones (poly 64) True tones
Lecture vidéo	3GPP (H263) - H264/AVC
Enregistrement vidéo / résolution	640 X 480
Streaming vidéo	●
Java™	MIDP 2.0
Macromedia Flash	Flashlite 3.0
Radio FM	●

Business

Conférence	●
WiFi	—
Bluetooth [®]	2.0
Infrarouge	—
Connexion PC par câble	USB
Logiciel	PC Suite
Synchronisation PC - Sync-ML	Répertoire - tâches - calendrier - notes
Client mail	POP3 - IMAP4 - SMTP
Push mail	—
Gestion des pièces jointes	—
Navigateur WAP/WEB	WAP 2.0
Modem intégré	●

Accessoires constructeurs inclus dans le coffret :

CATÉGORIES	NOM DE L'ACCESSOIRE
Batterie	Batterie
Chargeur	Chargeur
Kit oreillette	Kit oreillette stéréo
Câble data	Câble USB
Logiciel	—
Carte mémoire	Carte mémoire Micro SD
Manuel	Guide utilisateur

● : disponible

— : non disponible

* en utilisant la mémoire dynamique de 30 Mo.

⁽¹⁾ Les téléphones quadri-bandes vous permettent de téléphoner depuis le réseau DCS 1800 Bouygues Telecom en France métropolitaine et depuis les réseaux partenaires DCS 1800, GSM 900 et PCS 1900 et GSM 850 à l'étranger.

⁽²⁾ DAS : Niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille, communiqué par le constructeur. La réglementation française et européenne imposent que ce niveau soit inférieur à 2 w/kg. Plus la valeur est faible, plus le niveau d'exposition est faible. Bien qu'il n'existe pas de données permettant d'établir un risque lié à l'utilisation des téléphones mobiles, les experts recommandent de diminuer les niveaux d'exposition.

⁽³⁾ FDN : Fixed Dial Number

Capacité du téléphone à intégrer un répertoire limité. Ce répertoire peut être défini par un gestionnaire de flotte, par exemple, et l'utilisateur du mobile ne peut pas composer d'autres numéros, ni rajouter de contacts.

⁽⁴⁾ MMS : Multimédia Messaging Service

Envoi et réception de fichiers image et Envoi et réception de messages contenant du texte, des images en couleurs et du son vers les mobiles Bouygues Telecom compatibles et les adresses e-mail.

JAVA™ est une marque déposée par SUN Microsystems, inc.

i-mode® et le logo i-mode® sont des marques déposées ou enregistrées par NTT DoCoMo Inc. au Japon et dans d'autres pays.

Les données et informations sont fournies par le constructeur et n'engagent pas la responsabilité de Bouygues Telecom.